

معرفی دستگاه

محافظ ولتاژ دیجیتال شیوا امواج دستگاهی مناسب برای حفاظت وسایل خانگی در برابر افزایش ، کاهش و نوسانات ولتاژ برق می باشد.



MODEL : PVH-10A
CODE : 20H2
WEIGHT : 590 gr
(165 x155x65) mm
IP 20



احترام به مشتری وظیفه ماست.

Year Guarantee

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر :
۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه



فروشگاه اینترنتی کنترل کاران
فروش تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی

۰۳۵-۳۲۲۵۴۶۸۳ ۰۹۱۳۵۳۷۵۶۰۰

www.controlkaran.ir



۱

DIGITAL VOLTAGE PROTECTOR

ver: 9601

۴

جدول ①

تنظیم دستگاه

کلید انتخاب پارامتر	نشانگر روشن	ورود به تنظیم	نمایش دستگاه	محدوده تنظیم تغییرات با \uparrow یا \downarrow	ذخیره و نمایش
\downarrow یا \uparrow	کاهش ولتاژ	←	حداقل ولتاژ	170 - 200 V	← Sau
\downarrow یا \uparrow	افزایش ولتاژ	←	حداکثر ولتاژ	245 - 260 V	← Sau
\downarrow یا \uparrow	تأخیر وصل	←	زمان تأخیر وصل	0 - 240 Sec	← Sau
\downarrow یا \uparrow	خارج شدن از مرحله تنظیم				

تذکر ۱: زمان تأخیر در قطع دستگاه می باشد .

تذکر ۲: دستگاه ، پس از اتمام زمان گیری اولیه ، قابل تنظیم می باشد .

جدول ②

پیغام های خطا

نشانگر چشمک زن	نمایش دستگاه	خطا
کاهش ولتاژ	ولتاژ + Und	پایین بودن ولتاژ
افزایش ولتاژ	ولتاژ + Over	بالا بودن ولتاژ
همه نشانگرها خاموش	FUS	سوختن فیوز

یادآوری : ۲ عدد فیوز یک زیر پایه های لاستیکی پشت دستگاه (پایه های بالایی) وجود دارد.

عملکرد محافظ ولتاژ دیجیتال شیوا امواج

بعد از وصل کردن دوشاخه برق به پریز و روشن کردن کلید روی دستگاه ، نشانگر تأخیر وصل ، چشمک زن شده و نمایشگر شمارش معکوس زمان تأخیر وصل را نمایش می دهد.
پس از صفر شدن زمان تأخیر ، هم زمان با روشن شدن نشانگر زرد رنگ ، پریز برق دار شده و نمایشگر دستگاه ، ولتاژ را نمایش می دهد.

تذکر: پریزهای 5 , 4 , 2 , 1 ارت دار و پریزهای 3,6 برای استفاده آداپتور می باشد.

تنظیم محافظ ولتاژ دیجیتال شیوا امواج

به منظور حفاظت دقیق از برخی مصرف کننده های حساس خانگی پارامترهای زیر قابل تنظیم می باشند :

۱- کاهش ولتاژ
۲- افزایش ولتاژ
۳- تأخیر در وصل (جهت ثبات ولتاژ در لحظات اولیه پس از نرمال شدن ولتاژ)

**تنظیم های دستگاه مطابق جدول ① و پیغام های خطا مطابق جدول ② می باشد.